B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

Aufbaugehäuse für UNO II LED Downlights

Art. Nr.	Durchmesser	Aufbauhöhe	Farbe
89-2065	182mm	155mm	weiß
89-2066	240mm	180mm	weiß
89-2067	182mm	155mm	schwarz
89-2068	240mm	180mm	schwarz

! ACHTUNG !
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie die Leuchte montieren.

Lieferumfang

- 1x Deckenbügel mit Stromanschlussklemme
- 1x Aufbaugehäuse (OHNE LED Downlight und Konvrter)
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Aufbaugehäuse dient zur Montage der UNO II LED Downlight-Serie an geschlossenen Decken. Die LE Downlights sind NICHT im Lieferumfang enthalten!
- Die Montage darf nur in trockenen und geschlossenen Innenräumen erfolgen.
- Die Montage darf nur auf einem stabilen Untergrund erfolgen, der für das Gewicht der Leuchte bzw. der Leuchten geeignet ist.
- Eine andere Verwendung, als zuvor beschrieben, kann zur Beschädigung an der Leuchte führen.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Der Aufbau des Aufbaugehäuses entspricht der Schutzklasse I. Der Schutzleiter muss angeschlossen werden. Steht am Montageort kein Schutzleiter zur Verfügung, so darf das Gehäuse dort nicht verwendet werden. Verlegen Sie in diesem Fall eine Netzzuleitung mit Schutzleiter.
- Montieren Sie das Aufbaugehäuse mit der Leuchte auf einem stabilen Untergrund. Verwenden Sie gegebenenfalls für den Untergrund geeignete Dübel.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu Isoliermaterialien ein. Andernfalls kann es zu Überhitzung der Leuchte oder des LED Sicherheitskonverter kommen; es besteht Brandgefahr!

Montage Hinweise

Bitte achten Sie bei der Montage auf die zuvor beschriebenen Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendung.


Überlegen Sie sich vor der Montage die Anordnung der Leuchten, wenn z.B. mehr als eine Leuchte montiert werden soll. Planen Sie den Montageort sehr sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten, Mindestabstände und die Länge der Zuleitungen.

Achten Sie bei der Montage auf einen stabilen Untergrund, der für das Gewicht der Leuchte bzw. das Gewicht der Leuchten geeignet ist. Verwenden Sie gegebenenfalls für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben.


Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden! Schalten Sie vor der Montage der Leuchte die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter aus, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist.

Montage


1. Befestigen Sie den Deckenbügel vom Aufbaugehäuse an der Decke. Bohren Sie dafür die entsprechende Anzahl an Löchern in die Decke.
2. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein und befestigen Sie die Deckenbügel mittels Schrauben an der Decke.
3. Schließen Sie die Netzzuleitung an die Anschlussklemme am Deckenbügel an (1).
4. Schließen Sie anschließend den LED-Konverter vom LED Downlight ebenfalls an die Anschlussklemme am Deckenbügel an (2).




5. Befestigen Sie den LED-Konverter am Deckenbügel.
6. Setzten Sie das LED-Downlight von hinten in das Aufbaugehäuse ein. Dazu müssen die Einbaufedern nach hinten weggeklappt werden. Die Einbaufedern dürfen NICHT abmontiert werden.



7. Schließen Sie nun das LED Downlight über das Stecksystem am LED-Konverter an.
8. Verbinden über das Stecksystem den Schutzleiter vom Aufbaugehäuse mit dem Schutzleiter am Deckenbügel.
9. Befestigen Sie die Absturzsicherung vom Aufbaugehäuse am Deckenbügel.



10. Setzen Sie das Aufbaugehäuse mit dem zuvor installierten Downlight auf den Deckenbügel an und arretieren Sie dieses durch eine Drehung nach rechts, bis das Gehäuse hörbar auf dem Deckenbügel einrastet.
11. Vergewissern Sie sich, dass das Aufbaugehäuse inkl. Downlight und Konverter festsitzen und nicht herunterfallen können.



Entsorgung

Entsorgen Sie die Leuchte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

technische Daten

Art. Nr.:	89-2064	89-2066	89-2067	89-2068
Durchmesser:	182mm	240mm	182mm	240mm
Aufbauhöhe:	155mm	180mm	155mm	180mm
Farbe:	weiß	weiß	schwarz	schwarz
Schutzart:	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse:	I	I	I	I
passendes Downlight:	81-3331	81-3333 81-3334	81-3331	81-3333 81-3334

CE RoHS mlight

DieFra-Light GmbH - Trinidadstraße 28 - 27356 Rotenburg (Wümme) - www.mlight.de